PCB含有放電灯用安定器について

１．ＰＣＢが使用されていた期間
ＰＣＢ含有安定器は、１９７２年（昭和４７年）８月までに切り替えを完了し、９月以降は一切製造していません。

２．ＰＣＢが使用されていた機種
○水銀灯安定器（ランプの大きさに関係なく）
一般高力（入力電圧 240V 以上）　例･･･H4H2.4A
定電力形　例･･･H4R2A
フリッカレス形　例･･･H4F2A
防爆型一般高力（入力電圧 100V 級、240V 以上）
○低圧ナトリウム灯安定器
全機種

３．ヘルメス放電灯用安定器機種名

Ｈ４Ｈ２Ｂ－Ｓ２
①②③④⑤⑥⑦

①　ランプの種類
Ｈ･･･水銀灯　ＮＸ･･･低圧ナトリウム灯
②　ランプ電力　公称値の１／１００
③　回路方式（ＰＣＢが使用されている可能性があるもの）
Ｈ･･･一般高力率形　Ｗ･･･定電力直列２灯用
Ｕ･･･高力率並列２灯用　Ｚ･･･定電力並列２灯用
Ｍ･･･低始動電流形　Ｆ･･･フリッカレス
Ｒ･･･定電力形
④　電源電圧　水銀灯　公称値の１／１００
低圧ナトリウム　公称値の１／１０
⑤　周波数　Ａ･･･５０Ｈｚ　Ｂ･･･６０Ｈｚ
⑥　仕様　（上例は、ステンレスケース）
⑦　開発番号

上例の、H4H2B-S2 は、
水銀灯 400W 一般高力率 200V･60Hz ステンレスケースの開発番号２番となり、ＰＣＢは使用していない安定器と判別できます。

以上